

GEBRUIKSAANWIJZING

SNOWWOLF VFENG 230 WATT

Deze gebruiksaanwijzing is
gemaakt door www.vape-shop.nl



Batterijen Plaatsen: Aan de onderkant heeft de Vfeng een batterijklep, waardoor u snel de batterijen kunt wisselen. De Vfeng maakt gebruik van twee 18650 batterijen (exclusief). De verwijderbare batterijen kunnen zelfstandig en snel worden opgeladen met behulp van een externe lader.

Aanzetten: Na plaatsing van de batterijen kunt u door 5x achtereen te drukken op de vuurknop de boxmod inschakelen.

Modus kiezen: Na inschakelen van de Boxmod druk 3x snel achtereen op de vuurknop nu komt u in het functie menu. Door de instellingsknoppen te gebruiken kunt u bladeren door de diverse modussen. Met de vuurknop bevestigt u uw keuze.

Power Mode:

Als u voor de power mode heeft gekozen kunt u het wattage aanpassen door de + en – knop in te drukken. Het wattage wordt dan aangepast per watt. Indien u de + of – knop wat langer ingedrukt houdt blijft het wattage sneller op of aflopen.

Ledkleur instellen:

Als de boxmod aanstaat drukt u 3x achtereen op de vuurknop om in de main settings te komen. Met de + of min knop zoekt u in het menu “LED” op. Door op de vuurknop te drukken kunt u de LED kleur gaan aanpassen. Met de + en – knop kunt u bladeren door de kleuren. Indien u een kleurkeuze wilt bevestigen drukt u weer op de vuurknop.

Nu zal het apparaat vragen of de Led altijd aan moet of alleen wanneer u de mod gebruikt. (When using of Always on/off) u kunt weer kiezen met de + en – instellingsknoppen en bevestigen met de vuurknop.



Tenslotte kunt u nog kiezen of de kleur normaal (constant) moet worden weergegeven, in een Loop (de 9 kleuren komen een voor een voorbij) of breathing (waarbij de 9 kleuren om en om voorbij komen waarbij ze in en out faden) Als u hierin weer een keuze heeft gemaakt is het nog eenmaal op de vuurknop om te bevestigen en keert u terug naar het hoofdscherm van de Mod.

Andere Scherm Interface:

Als de boxmod aanstaat drukt u 3x achtereen op de vuurknop om in de main settings te komen. Met de + en – knop gaat u naar de optie Set. Met de vuurknop bevestigt u de keuze. Met de + en – knop zorgt u dat GUI geselecteerd staat. Met de vuurknop bevestigt u uw keuze. Nu heeft u een andere interface op uw scherm.

Klok instellen: Als de boxmod aanstaat drukt u 3x achtereen op de vuurknop om in de main settings te komen. Met de + en – knop gaat u naar de optie Set. Met de vuurknop bevestigt u de keuze. Met de + en – knop gaat u naar Clock en bevestigt uw keuze met de vuurknop. Met de + en – knop kunt u uur of minuten selecteren en met de vuurknop bevestigen. Na het instellen drukt u op de vuurknop om de instellingen te bevestigen.

Apparaat locken/unlocken: Door de vuurknop en – knop gelijktijdig in te drukken kunt u de mod locken en unlocken.

Upgrades: U kunt de Snowwolf ook upgraden voor instructies zie: <http://www.snowwolfvape.com>

Technische specificaties:

Afmetingen : 46*34*87mm

Hoofd materiaal :Zinc alloy+SS

Display : 1.30" TFT kleuren scherm

Wattage bereik : 10W-230W

Temperature bereik : 100°C-300°C/200°F-570°F

Voltage input : 6.4V-8.4V

Voltage output : 1.0V-7.5V

Max output : 40A

Battery: 2*18650 (exclusief)

Modes : POWER/SS(304/316/317)/TiI/Ni200/TCR

Weerstands bereik : 0.05Ω-3.0Ω

Coilondersteuning : Kanthal/Titanium/Ni200/SS(304/316/317)/TCR

Laad ondersteuning USB: DC 5V/2.5A

