



Council Of Vapor (COV) Trident 60 Watt Temperature Controle Box Mod

Deze infosheet is gemaakt door: www.vape-shop.nl

De Trident Box Mod is een nieuwe aanwinst in The Council of Vapor serie. Dit compacte staaltje werk vuurt tot 60 watt. De MOD heeft een smart chip, waardoor dampers uit drie verschillende standen kunnen kiezen: **Soft, Standard, Power** De MOD maakt gebruik van een 18650 uitneembare batterij Tevens kan er via de micro usb poort worden opgeladen.



Installatie & eerste gebruik

Open de Trident door de schuifknop (links onder) opzij te zetten zodat de buiten sleeve verwijderd kan worden. De Trident maakt gebruik van 1 losse 18650 accu welke niet is bijgeleverd. Na het plaatsen van de accu plaatst u de sleeve weer over de Trident. Het kan zijn dat de Trident gelocked staat. U ziet dan een slotje in uw display. Door 3 keer op de vuurknop te drukken kunt u de Trident locken of unlocken.

Wanneer de Trident staat kunt u door middel van 5x klikken op de vuurknop in het hoofdmenu komen. Hierin vindt u de functies: power on/off, kunt u wisselen tussen Temperature en Power mode, Wisselen tussen Temperature units, kiezen of u uw display links of rechts gedraaid wilt hebben en kunt u de Bypass (mechmode) functie instellen. Met de vuurknop bladert u door de hoofdopties in het hoofdmenu en met de kleine zilveren (+ & -) knoppen kunt u de instellingen veranderen, na de juiste instelling blijft u met de vuurknop door het hoofdmenu bladeren tot u "exit menu" bereikt. Druk vervolgens op de onderste zilveren - knop en u verlaat het hoofdmenu.

COV Trident 60 W BOX MOD	
Merk	Council of Vapor
Model	Trident 60 Watt
Accu	1x 18650 Accu (exclusief)
Lengte	40 mm
Breedte	23 mm
Hoogte	90,3 mm
Variabel Wattage	1 – 60 watt
Weerstand Coils	Vanaf 0,2 Ω
Bijzonderheden	LED display Micro USB Temperature Control functie Mech(Bypass) functie 5 memory modes 3 afvuur modes: Soft, Standard, Power

Met de onderste kleine zilveren knoppen kunt u switchen tussen de verschillende modes: Soft, Standard & Powerful.

Gebruik Memory Slots (M1- M5)

Zet uw Trident in Standard mode. Wanneer u 1x op de vuurknop drukt en vervolgens de zilveren + knop (bovenste) nu kunt u switchen tussen de 5 voorgeprogrammeerde Memory Slots, m1 t/m m5. Om de voorgeprogrammeerde slot van uw keuze aan te passen drukt u op de kleine zilveren - knop (onderste) en kies uw gewenste temperatuur door de + & - knop te gebruiken, kies vervolgens de vuurknop om de gewenste setting in te stellen. Deze zal nu voor alle modes, Soft Standard & Powerful beschikbaar zijn.

Bijzonderheden:

Wanneer de weerstand van de coil te laag is om af te vuren zal de Trident aangeven "Low Resistance"

Wanneer er kortsluiting in de coil plaatsvindt zal de Trident aangeven "Atomizer Short"

Wanneer het niveau van uw accu lager is dan 3,2voltage zal de Trident aangeven "Low Battery"

Wanneer het batterij output niet voldoende is zal de Trident aangeven "Check Battery"