

# GEBRUIKSAANWIJZING

## ELEAF IKONN TOTAL KIT

Deze infosheet is gemaakt door: [www.vape-shop.nl](http://www.vape-shop.nl)

De Eleaf Ikonn Total is een compacte box mod met een totaal nieuw design. De Ello Mini tank wordt afgeschermd achter een "slide-over-sleeve" die, naast bescherming, ook direct als vuurknop functioneert. De iKonn Total beschikt niet over instelbaar wattage maar kan wel een maximaal vermogen vuren van maar liefst 50 watt.

De Eleaf Ikonn Total wordt geleverd met de ELLO Mini tank en deze heeft een inhoud van 2ml. De Ello Mini tank maakt gebruik van de nieuwe HW serie coils. Deze coils hebben een weerstand van 0.2 ohm of 0.3 ohm. Bijvullen is zeer eenvoudig door de verschuifbare top cap van de Ello mini. De iKonn Total is een sub-ohm systeem en geschikt voor Direct Long inhalatie.



### Batterij:

Deze set maakt gebruik van een losse 18650 batterij (exclusief). Het plaatsen van de batterij gaat eenvoudig door het dopje aan de bovenzijde los te schroeven en de batterij te plaatsen met de - pool naar de bovenzijde, schroef hierna het dopje weer vast. Indien uw batterij leeg is plukt u de USB lader in aan de onderzijde van de Ikonn. Deze USB kabel sluit u vervolgens aan op een adapter of op een computer. Let op! maak geen gebruik van snelladers! Hier kunnen deze batterijen niet tegen en gebruik hiervan valt niet onder de garantie.

### Ikonn in- en uitschakelen:

De Ikonn heeft een 5-clicks veiligheidssysteem. Om de batterij aan te zetten drukt u 5 keer binnen 2 seconden op de startbutton. Om de Ikonn volledig uit te zetten drukt u wederom 5 keer snel binnen 2 seconden op de button.

### Eerste gebruik:

Bij een eerste gebruik of nieuwe coil is het noodzakelijk uw coil altijd goed te bevochtigen. Dit doet u door het katoen in de coil voor te druppelen met liquid en dit laat u even intrekken.

### Vullen:

Op de topcap van de tank staat een pijltje. Duw de topcap bij het pijltje naar achter. Het vul gat komt nu vrij. Vul de tank tot iets onder de bovenrand en schuif de topcap terug in positie.



### Coils:

Wanneer u minder smaak, minder damp ervaart of wanneer de smaak vervormt kan het zijn dat uw coil vervangen moet worden. Coils worden gewisseld door de Ello mini aan de onderkant open te draaien en een nieuwe coil in de base te draaien. Het noodzakelijk een nieuwe coil wederom te bevochtigen. Afhankelijk van uw dampgedrag zal de verwisselbare coil 1 tot 2 weken meegaan.

### Gebruik algemeen:

De batterij werkt enkel wanneer u de button ingedrukt houdt. Na het inhaleren dient u de button weer los te laten. De button licht op wanneer u de knop indrukt. Probeer niet te krachtig te inhaleren en laat tijdens het inhaleren de button al weer voortijdig los, wanneer u dit niet doet en de button te lang ingedrukt houdt kan dit de verdamer beschadigen of een verbrande smaak geven. De batterij is voorzien van een automatisch voltage systeem wat inhoud dat deze zich aanpast aan de weerstand van de gebruikte coil.

### Specificaties iKonn Total:

- Afmetingen 48.8mm x 28mm x 84mm
- Maximum wattage 50W (niet instelbaar)
- Draagt 1 enkele 18650 accu
- Weerstand bereik 0.15 - 3.0 ohm
- Pushbutton weggewerkt achter schuifdeksel
- Batterijindicatie d.m.v. LED flash
- Dual Circuit bescherming tegen over/ontladen
- Oplaadbaar via micro USB kabel

### Specificaties Ello mini tank:

- Afmetingen 22mm x 48mm
- Top filling d.m.v. schuifstelsel
- Inhoud 2ml

### Inhoud van de set:

- 1 x iKonn Total
- 1 x Ello mini tank
- 1 x adapter
- 1 x HW1 single cylinder 0.2 ohm coil
- 1 x HW2 dual cylinder 0.3 ohm coil
- 1 x micro USB label
- 1 x reserve rubbers
- 1 x Engelstalige handleiding

