

Eleaf Lexicon Kit

Deze handleiding wordt u aangeboden door
www.vape-shop.nl

De nieuwe Eleaf Lexicon is Ontworpen met futuristische look en voorzien van verlichting op de Mod. Deze verlichting is instelbaar in verschillende kleuren en effecten. De Lexicon werkt op 2 18650 batterijen (exclusief) en heeft een bereik tot 235 watt. Gepaarde met de Ello Duro Tank heeft u een krachtige smaakvolle set in handen voor uw dampgemak. De krachtige tank maakt gebruik van de Eleaf HW coils. De tank is voorzien van een top-fill systeem.



De Ello Duro tank uit de kit wordt geleverd met de laatste nieuwe HW-N (Net) and HW-M (Multihole) coils die zorgen voor een ongekennde vape ervaring. Zowel de HW-N als de HW-M coils zijn sneller op temperatuur en produceren een intense smaakvolle damp. Bij de set worden 2 varianten HW coils toegevoegd:

1x HW -M Coil, 0.15 ohm Best 50-100W

1x HW-N Coil, 0.2 ohm Best 40-90W

Daarnaast is er nog een breed scala aan HW Coils los verkrijgbaar welke aan uw vape behoefte voldoet.

Eerste gebruik:

- Bij een eerste gebruik of nieuwe coil (verbrandingselement) is het noodzakelijk deze van liquid te voorzien (primen).
- U draait de tank van de batterij en opent de tank aan de onderzijde. Hier treft u de coil aan.
- U primed de coil voor door op elk stukje zichtbare katoen een druppel liquid te doen alsook een paar druppels rechtstreeks in de coil.
- U draait de tank weer dicht en op de batterij
- Aan de bovenzijde van de tank staat een aanduiding waar de tank opengeschoven kan worden. Hier kunt u de tank verder opvullen.
- laat de tank circa 10 minuten intrekken met vloeistof alvorens u gaat vpen.

In-en uitschakelen:

het apparaat kan in- of uitgeschakeld worden door 5 keer op de vuurknop te drukken.

Opladen:

Het beste worden 18650 accus opgeladen in een externe lader net als b.v. de Nitecore Intellicharger, het apparaat kan ook via de USB-poort via een stopcontact of een computer worden opgeladen.

Firmware bijwerken: de firmware kan worden bijgewerkt door het apparaat via een Micro USB-kabel aangesloten op de USB-poort aan te sluiten op een computer. U gaat hiervoor naar de site www.eleafworld.com

Let op! De fabrieksgarantie van 3 maanden vervalt bij het upgraden van uw boxmod.

Algemene Bediening

Modus Selecteren:

Wanneer het apparaat is ingeschakeld, kunt u schakelen tussen verschillende modussen: VW, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS3 16, TCR-M1, TCR-M2 en TCR-M3 dit kunt u doen door eerst 3x op de vuurknop te drukken, en vervolgens op de knop +/- te drukken om een modus te selecteren.

Wattage instellen:

In VW-modus kan het wattage worden aangepast door op de knop +/- te drukken. Houd de knop +/- ingedrukt om het wattage sneller te verhogen/verlagen.

TC Modus:

In de TC-modus (Ni, Ti, SS, TCR-M1 / M2 / M3) drukt u eerst vier keer kort achter elkaar op de aan/uit knop, en vervolgens op de knop +/- om het wattage in te kunnen stellen.









Temperatuur instellen:

Druk in de TC-modus (Ni, Ti, SS, TCR-M1 / M2 / M3) op de knop +/- om de instelling van de temperatuur te verhogen/verlagen.

Hoofdmenu

1. Als het apparaat is ingeschakeld, drukt u de vuurknop en de + knop gelijktijdig in om het hoofdmenu te komen
2. In het hoofdmenu kunt u: vergrendelen/ontgrendelen in de TC-modi, een parameter te kiezen die in het hoofdmenu wordt weergegeven, onzichtbaar aan/uit zetten, logo aan/uit zetten, kiezen van de kleur en het effect van LED tijdens inademen in/uit schakelen, lichtshow aan/uit zetten, firmware/hardware versie en de batterijstatus van het apparaat te controleren, activeer/deactiveer de voorverwarmfunctie in VW-modus en het instellen TCR-waarde.
3. Nadat de instellingen zijn voltooid, gaat u terug naar het pictogram EXIT en klikt u eenmaal op de aan/uit knop ter bevestiging en om terug te keren naar het hoofdmenu.

LED Effect

Handeling		Kleur van de LED
Bij het installeren van de batterijen	Breathing effect	→→ (3s in totaal) 
5 keer klikken, Boxmod inschakelen	Trail effect	→→ (3s in totaal) 
1. Lader inpluggen	Breathing effect	→→→→ (5s in totaal) 
2. Lader verwijderen		→→→→ (5s in totaal) 
1x drukken zonder tank als de Boxmod aan staat	Breathing effect	→→→→ (5s in totaal) 
De vuurknop ingedrukt houden zonder tank als de Boxmod aan staat	Breathing effect	 (knippert 1x per 1s, 15 x in totaal)
De vuurknop loslaten		→→→→ (5s in totaal) 
Wanneer u langer dan de door u gekozen (5, 10, 15 seconden) Time Out periode inhaleert en de vuurknop loslaat	Breathing effect	 (knippert 1x per 1s, 10 x in totaal)

Puff counter:

U kunt de inhalatie teller op nul zetten door eerst naar het submenu Puff/Time te gaan, en door vervolgens de knop + ingedrukt te houden.

Specificaties:

Afmetingen : 45mm*31mm*124mm

E-liquid capaciteit: 2ml

Batterij : 2x 18650 Exclusief

Output wattage: 235W max

Weerstandsbereik :

0.05Ω-3.0Ω (VW mode)

0.05Ω-1.5Ω (TC-Ni/Ti/SS/M1/M2/M3

mode)



