

GEBRUIKSAANWIJZING

SMOK MAJESTY KIT

Deze infosheet is gemaakt door: www.vape-shop.nl

De SMOK Majesty Resin Kit is met zijn artistieke resin uiterlijk een erg gewilde kit. De Majesty Boxmod heeft een groot kleurrijk OLED scherm en een capaciteit van 225 Watt. In de kit zit de ook TFV8 X-Baby Tank met een capaciteit van 2 ml. De tank heeft een top airflow en topfill.



Eerste gebruik: Plaats 2x 18650 batterijen (apart te koop) in de boxmod via de klep aan de onderzijde. De + en – aanduiding wordt hierbij gehanteerd. Na batterij plaatsing zal de boxmod automatisch aan gaan.

Opvullen / In gebruik nemen Tank: Bij een eerste gebruik of nieuwe coil, de coil voorprimen door een paar druppels liquid rechtstreeks in de coil te druppelen. U dient hiervoor de clearomizer aan de onderzijde los te draaien. Voordruppelen voorkomt een droge verbranding van het katoen in de coil. Zodra de smaak afneemt of wanneer het verbrand gaat smaken dient de coil vervangen te worden.

Hierna kunt u de tank aan de bovenzijde openen (zie afbeelding) en in het zichtbare gat aan de zijkant opvullen. Na het vullen wordt geadviseerd de tank c.a. 10 min te laten rusten bij een nieuwe coil alvorens u gaat dampen.

Op de coil staat een advies wattage weergegeven. Bij een nieuwe coil het wattage naar beneden bijstellen (bv advies 40 – 60 watt begin dan met indampen van de coil op b.v. 30 watt) en bouw het langzaam op naar boven.



Hold the tank in one hand, use the other to move the top cap counter clockwise.



Add e-liquid through the slot while being careful not to drip into the central chimney.



Close the cap tightly with care. Let the TFV8 X-Baby stand for several minutes to completely saturate the organic cotton.

Aan zetten Boxmod: Wanneer de boxmod is uitgeschakeld kunt u hem aan zetten door 5x achtereen (binnen 2 seconden) te drukken op de vuurknop.

Wisselen van Modus: De Vuurknop en – knop gelijktijdig indrukken en u kunt snel wisselen tussen de modussen. Met de + en – knoppen kunt u switchen van optie. Met de vuurknop bevestigd u de optie van keuze

Ramp up snelheid kiezen: De snelheid waarmee de boxmod naar het door u gekozen wattage gaat kunt u nog aanpassen soft, hard, normal, Deze keuze kunt u maken door de vuurknop en de + knop tegelijk in te drukken. Met de + en – knoppen kunt u switchen van optie. Met de vuurknop bevestigt u de optie van keuze

Hoofdmenu: Wanneer de boxmod aan staat kunt u 3x (binnen 2 sec) drukken op de vuurknop om in het hoofdmenu te komen. U kunt hier alle opties zoals de puff counter, scherm instellingen etc terugvinden. Met de + en – knoppen kunt u switchen van optie. Met de vuurknop (ingedrukt houden) bevestigt u de optie van keuze of opent u de keuzes die onder een optie hangen.

Scherm lock: U kunt uw scherm locken en unlocken door de + & - knop gelijktijdig ingedrukt te houden.

Boxmod Lock: U kunt uw boxmod locken en unlocken door de vuurknop voor 5 seconden ingedrukt te houden.

Boxmod uitschakelen:

Optie 1: Wanneer de Boxmod gelocked staat kunt u wederom de vuurknop voor 5 seconden ingedrukt houden om de boxmod uit te schakelen.

Optie 2: Wanneer de boxmod aan staat met 3x klik op de vuurknop komt u in het menu, met de + en – knoppen kunt u door het menu bladeren tot u de optie tot uitschakelen tegen komt, door de vuurknop ingedrukt te houden kunt u de optie keuzes openen, met de + en – knop de optie uitzetten selecteren, met de vuurknop wederom bevestigen.

Opladen:

De 18650 batterijen dienen bij voorkeur opgeladen te worden in een externe lader. Niet iedere usb uitgang is uitgebalanceerd. Hierdoor kunnen op termijn problemen ontstaan. Indien u toch de USB uitgang gebruikt dan is dit op eigen risico.

Specificaties:

Afmetingen: 85,1 x 46,1 x 30,6mm

Wattage bereik: 6-225W

Weerstandsbereik VW Mode: 0.1-3 Ohm

Weerstandsbereik TC Mode: 0.05-3 Ohm

Temperatuur bereik: 200-600°F/100-315°C

Full-Colored OLED Display

Puff Counter

Stand-bystroom: <500uA

Inhoud SMOK Majesty Kit:

1 x SMOK Majesty Resin Boxmod

1 x TFV8 X-Baby Tank (2ML)

1 x V8 X-Baby Q2 Dual-Coil 0,4 Ohm
(Pre-installed)

1 x V8 X-Baby T6 Sextuple-Coil 0,2 Ohm
(Extra)

1 x Micro USB Kabel

1 x Extra Reserve Glas

1 x Reserve Onderdelen

1 x Handleiding

