

GEBRUIKSAANWIJZING

SMOK PROCOLOR 225 WATT

Deze gebruiksaanwijzing is gemaakt door www.vape-shop.nl

De vernieuwde versie van de populaire Smok Alien vindt u terug in The ProColor Kit van Smok. Nieuwe futures als een RGB Led verlichtend schild met 12 instelbare kleuren, Een super 1,3 inch OLED HD scherm, Nieuw ontwikkelde software interface en uiteraard de Smok TFV8 Big Baby 2 ml Tank maken deze kit erg gewild.



Batterijen Plaatsen: Aan de onderkant heeft de Procolor een batterijklep, waardoor u snel de batterijen kunt wisselen. De Procolor maakt gebruik van twee 18650 batterijen (exclusief), De verwijderbare batterijen kunnen zelfstandig en snel worden opgeladen met behulp van een externe lader.

Aanzetten: Na plaatsing van de batterijen kunt u door 5x achtereenvolgend te drukken op de vuurknop de boxmod inschakelen.

Wanneer de boxmod aan staat:

- Druk de vuurknop en de linker instelknop gelijktijdig in om snel een andere modus te kunnen selecteren. Gebruik de instellingsknoppen om te selecteren en houdt de vuurknop even ingedrukt om uw keuze te bevestigen.
- Druk de vuurknop en rechter instelknop gelijktijdig in om snel te wisselen tussen Norm/Soft/Hard in Wattage Modus of 15-220W in Temperature Modus.
- Druk op de linker / rechter instelknop om de temperatuur/wattage instellingen aan te passen

Alle Functies beheren: Na inschakelen van de Boxmod druk 3x snel achtereenvolgend op de vuurknop nu komt u in het functie menu (Mode, Puffs, Setting, Power). Door steeds te drukken op de vuurknop switcht u tussen de verschillende opties. Om een optie van uw keuze aan te passen gebruikt u de instellingsknoppen. Met de vuurknop bevestigd u uw keuze.

Screen Lock/Unlock: Door beide instellingsknoppen ingedrukt te houden kunt u de Boxmod Locken of Unlocken. U kunt nu alleen de vuurknop gebruiken.

Apparaat Vergrendelen: Als u de vuurknop voor 5 seconden ingedrukt houdt is het apparaat volledig vergrendeld. Ook de vuurknop. Op dezelfde wijze haalt u de vergrendeling er weer af.

Boxmod uitschakelen: Eerst het apparaat vergrendelen en dan de vuurknop 5 seconden ingedrukt kies power Off en zodra uw scherm uit gaat is het apparaat uitgeschakeld.

Menu: Als de boxmod aan staat de vuurknop 3x achtereenvolgend indrukken en u krijgt toegang tot het operation menu. Als u wilt schakelen tussen de opties gebruikt u de linker en rechter functie toetsen. Om een keuze te bevestigen houdt u de Power button ingedrukt voor c.a. 3 sec.



De Smok Big Baby Beast 2 ml

De Smok Tank kan via de bovenkant bijgevuld kan worden. Door de topcap in te drukken en tegen de klok in te draaien wordt de sleuf zichtbaar waar u de tank kunt vullen.

Bij een eerste gebruik of als u een nieuwe coil heeft geplaatst dient u de coil voor te primen. Dit doet u door de tank aan de onderzijde open te draaien en de coil goed voor te druppelen met vloeistof, zowel de watten die buiten aan de coil zichtbaar zijn als rechtstreeks in de coil. Na het voorprimen kunt u de tank weer sluiten en vullen zoals boven omschreven. Gemiddeld gebruik van een coil (afhankelijk van wattage, liquid keuze en wattage) gaat circa 1-1,5 week mee.

In de base van de tank is een regelbare airflow verwerkt deze kunt u naar wens instellen door hem verder open of wat verder dicht te draaien.

