

GEBRUIKSAANWIJZING

VAPORESSO REVENGER X KIT 2 ML

Deze infosheet is gemaakt door: www.vape-shop.nl

De Vaporesso Revenger X Kit is een krachtige combinatie de 220watt boxmod maakt gebruik van het vernieuwde OMNI Board 2.0, waardoor hij van de nieuwste technieken is voorzien. Hierdoor kunt u heat-up curves instellen en gebruik maken van de uitgebreide temperatuur controle. De Boxmod heeft Touchscreen knoppen De bijgeleverde Vaporesso NRG tank maakt gebruik van GT Core Coils en CCELL Ceramic Coils en heeft een inhoud van 2ml. De Tank kan zeer gemakkelijk door slide fill worden bijgevuld langs boven.



Aan/Uit zetten:

Om de Revenger aan of uit te schakelen drukt u 5x kort achterelkaar op de vuurknop.

Automatische Coil Herkenning:

De Revenger zal uw weerstand uitlezen zodra uw tank contact maakt met de mod. Hij zal ook de type coil uitlezen en automatisch overschakelen naar de juiste modus en in wattage modus gelijk het advies wattage weergeven. Als uw tank van uw mod is geweest zal hij ook altijd vragen of het een nieuwe of oude coil is. U dient dit te bevestigen.

Wattage modus:

De Wattage modus kent 2 levels, VW-High, VW-normal & VW-Soft.

Wisselen van modus:


Wanneer de Revenger is ingeschakeld even de menu knop ingedrukt houden. Om de volgende modus te selecteren laat u de knop even los en weer ingedrukt. Dit herhaalt u tot u de modus van keuze heeft gevonden.

Instellingsknoppen locken:

De Instellingsknoppen staan altijd in de "lock status" wanneer het scherm uit gaat. Om de instellingsknoppen te unlocken druk je 3x achtereen op de vuurknop. Om de instellingsknoppen handmatig te locken drukt u 1x op de vuurknop. (dit werkt alleen als u niet in het menu bent)

System Set:

Door middel van de system set kunt u de instellingen veranderen. U kunt de systemset oproepen door de vuurknop en "-" knop tegelijk indrukken (dit kan alleen na de eerste update) Anders kunt u het oproepen door het menu klikken tot er System Set staat en dan 3x kort achtereen op de menu knop drukken om te bevestigen. Scrollen door System Set doet u met de "-" en "+" knoppen.



Specificaties:

Afmetingen: 45mm*89mm*28mm

Scherm: 0.96" OLED, helderheid aanpasbaar

Knoppen: 1 fysieke vuurknop, 3 touch knoppen

Wattage bereik: 5-220W

Temperatuur Controle Bereik: 100°C-315°C/200F-600F

Output Modes: VW(H/N/S), CCW, CCT, VT(NI,TI,SS), TCR(M1,M2), RTC, BYPASS

Battery: 2x 18650(exclusief)

Afmetingen :26.5x56mm/23x47mm

2.5A Quick Charge systeem

Real time datum + tijd

OMNI Board 2.2, DO IT ALL and EASIER

8.CCW MODE
4.CCT MODE
5.TCR MODE
6.DEFAULT
7.SMART ON/OFF
8.SCREEN TIMEOUT
0.0s

1.VW MODE
2.VT MODE
3.CCW MODE
4.CCT MODE
5.TCR MODE
6.DEFAULT
0.0s

CCW
8.99Ω
0.00V
30.0w
0.0s

VT
Ni 8.99Ω
200W 0.00V
600°F
0.0s

VW
Norm 8.99Ω
0.00V
220W [S]
0.0s

CCT
Ni 8.99Ω
200W 0.00V
600°F
0.0s

TCR
M2 8.99Ω
200W 0.00V
TCR M1: 0000
SET M2: 0000
0.0s

only a simple touch, you could set the Revenger X in various mode