



## Tempest 200W - Council of Vapor

Deze gebruiksaanwijzing is gemaakt door [www.vape-shop.nl](http://www.vape-shop.nl)

De Tempest is een boxmod van het Amerikaanse merk Council of Vapor. Het heeft drie 18650 batterijen en heeft een maximaal vermogen van 200 watt. De A-symmetrische vorm is ergonomisch comfortabel om vast te houden. De Tempest is voorzien van een met leer bekleed zijpaneel en heeft hierdoor een opvallend uiterlijk.

De Tempest heeft een uitgebreid instelbare temperatuur controle modus tot 315 graden met ondersteuning voor Ni200 (Pure Nikkel), Ti (Titanium), and SS (Stainless Steel). Ook is hij voorzien van drie verschillende Ramp-Up standen die de opwarm-tijd van uw coil beïnvloeden, te weten Soft, Standard & Power.

### Batterijen plaatsen;

Voordat u de Tempest in gebruik kunt nemen, dient u eerst drie 18650 batterijen te plaatsen. De uitneembare batterijhouder is een mooie eyecatcher aan deze boxmod welke we al eerder zagen in het 60w Trident Model. Doormiddel van de schuifknop aan de onderzijde kunt u de batterijhouder uit de boxmod schuiven en eenvoudig uw batterijen plaatsen

***Let op! Wanneer u een nieuwe boxmod in gebruik neemt, u 3 nieuwe 18650 batterijen aanschaft en deze "trouwt" met uw boxmod. Daarnaast is het alleen mogelijk de batterijen (gelijktijdig) te laden in een externe lader zoals onze Nitecore Intellicharge i4. De Boxmod heeft dus geen USB uitgang!***

### Inschakelen:

Na het plaatsen van de batterijen kunt u de boxmod aanzetten door 5 keer op de vuurknop te drukken, snel achter elkaar. Om de Mod te locken drukt u ook 3x op de vuurknop

### Instellen:

Om in het menu van de Tempest te komen dient u 5x achtereenvolgens op de vuurknop te drukken en daarna nogmaals. Als u eenmaal in het menu bent selecteert u het volgende menu item door 1x op de vuurknop te drukken. Om iets te selecteren houdt u de vuurknop ingedrukt.

### Uitzetten

5x op de vuurknop om in het menu te komen blader met de vuurknop door het menu naar "power off". Klik op de bovenste kleine functie toets. Display geeft nu off weer. Klik op de vuurknop om te selecteren en de boxmod schakelt zichzelf uit



COV Tempest 200W TC BOX MOD	
Merk	Council Of Vapor
Model	Tempest 200 Watt TC
Accu	3x 18650 (exclusief)
Lengte	37 mm
Breedte	58 mm
Hoogte	85 mm
Variabel Wattage	1 – 200 watt
Weerstand Coils	Accepteert weerstanden vanaf 0.05 Ohm
Temp. Control	Temperatuur in TC modus is in te stellen tot 315°C
Bijzonderheden	3 afvuur/ramp-up standen; •Soft – Langzamer ramp-up (ideaal voor MTL) •Standard – Volgt de traditionele Power Curve •Power – Snelste Ramp-up stand Roestvrijstalen 510 aansluiting LED display TC : Nikkel, Titanium & SS (Stainless Steel).

### **Memory modes**

Wanneer de boxmod aan staat kunt u met de functie toetsen door de memory modes bladeren. Het zijn er 3 in totaal, M1, M2, M3, als u een van de gewenste Memory modussen wilt aanpassen dan kunt u wanneer hij u bladerd en hem tegenkomt direct erna op de onderste functie toets drukken. Nu verschijnt alleen de wattage in de display. Met de functie toetsen boven en onder kunt u de wattage aanpassen. Als u gereed bent kunt u op de vuurknop drukken om te bevestigen.

### **Soft, Standaard, power**

Bij de tempest is het mogelijk de ramp-up time te selecteren SO, ST & PO dit staat voor soft, standard en power. Een keuze hieruit bepaald hoe vlugt de boxmod "opwarmt" naar de door jouw gekozen wattage.

