

GEBRUIKSAANWIJZING

ELEAF TRIM KIT 1800 MAH

Deze infosheet is gemaakt door: www.vape-shop.nl

Eleaf IstickTrim Kit 1800 mah is een slank en handzaam instap model. De Trim Kit wordt geleverd met de GS Turbo Clearomizer met bottom airflow heeft een tankinhoud van 1.8ml. Op de display aan de bovenzijde wordt aangegeven hoe vol uw batterij nog is. U kunt de Eleaf iStick Trim in drie standen gebruiken, namelijk Low Power, Power en High Power. Bovendien is de Istick Trim geoptimaliseerd voor snel laden (2A).



DE ISTICK TRIM OPLADEN

De Istick Trim batterij met een capaciteit van 1800mAh. Aan de zijkant van de batterij boven aan vindt u een micro USB poort. Om de batterij op te laden, dient u de micro USB kant van het meegeleverde USB oplaadkabeltje in de micro USB poort van uw elektrische sigaret te steken. De Istick Trim batterij is geoptimaliseerd voor 2A opladen. Wees erop bedacht dat de wandstekker of USB poort waarmee u oplaadt dan ook 2A levert. Bovenop de batterij staat een batterij indicatie d.m.v. 5 streepjes kunt u zien hoe vol uw batterij nog is.

BATTERIJ INDICATIE

De naast elkaar gepositioneerde streepjes geven het resterende batterijpercentage aan.

5 streepjes	80% tot 100%
4 streepjes	60% tot 80%.
3 streepjes	40% tot 60%.
2 streepjes	20% tot 40%.
1 streepje	lager dan 20%.

AAN/UIT SCHAKELEN

De batterij zet u aan en uit door 5x achter elkaar op de vuurknop te drukken. De display zal hierna 5x knipperen. Om de batterij uit te zetten, drukt u eveneens 5x op de batterijknop. Ook nu zal het display 5x knipperen. Om te controleren of u de batterij daadwerkelijk in of uitgeschakeld hebt, kunt u 1x op een de knop drukken. Als er niets oplicht, staat uw batterij uit.

MODE AANPASSEN

De Trim Batterij heeft 3 modes waarin gedampt kan worden Laag, Middel en Hoog. U kunt van mode wisselen door 3x achtereen op de vuurknop te drukken zodat hij verspringt van L naar M of H. Afhankelijk van uw coil weerstand en de mode van keuze krijgt u een andere wattage en dampervaring. Om een indicatie te geven zie onderstaande tabel:

	Laag Power	Middel Power	Hoog Power
0,60Ω - 0,99Ω	12W	16,5W	22W
1,00Ω - 1,99Ω	12W	15W	18W
2,00Ω - 3,00Ω	5W	8W	10W

EERSTE GEBRUIK EN OPVULLEN

Als u de Eleaf Trim Kit voor het eerst gebruikt, draait uw tank van uw batterij en opent u de tank aan de onderzijde. Wat nu belangrijk is (en wat telkens bij een nieuwe coil dient te gebeuren) is het voordruppelen van de watjes van de coil met uw liquid. Daarna vult u uw tankje, (niet in het middelst luchtbusje) vervolgens schroeft u het geheel in elkaar en wacht u 5-10 minuten alvorens u gaat dampen.

AIRFLOW CONTROL

De Eleaf Trim Kit is uitgerust met een ring waarmee u de luchttoevoer kan aanpassen naar uw eigen voorkeur. Dit doet u door de zwarte ring met de klok mee en tegen de klok in te draaien. Sluit uw luchttoevoer nooit helemaal af!

BEGINNEN MET DAMPEN

Nu de batterij is opgeladen, uw tankje is gevuld met liquid en de batterij is ingeschakeld, kunt u beginnen met het daadwerkelijk gebruik van uw Eleaf Istick Trim Kit. Als eerst brengt u het mondstukje naar uw mond. Vervolgens drukt u het batterijknopje in. Nu kunt u de damp inhaleren. Laat het knopje los zodra u klaar bent met inhaleren.

